

?????????? ????????????

?????????????? ?? Sharp

Установка на примере Sharp MX-M3070

Документация демонстрирует установку встроенного приложения Printum на МФУ Sharp. Перед установкой убедитесь, что на устройстве нет других приложений управления печатью. В противном случае верните МФУ к заводским настройкам.

Перед проведением работ убедитесь, что устройство опрашивается сетевым агентом.

????? ? ?????????????? ???????????????

Перейдите по ссылке http://ip_адрес_принтера/sysmgt_systemreset.html и нажмите "Выполнить" напротив "Восстановить заводские настройки". При запросе пароля — по умолчанию "admin".

????? ??????

После сброса к заводским настройкам язык веб-интерфейса становится английским. Переключите его на русский в правом верхнем меню.

????????????????? ? ???????????????????????

Убедитесь, что МФУ подключён к ПринтМенеджеру:

1. Откройте панель ПринтМенеджера: https://адрес_сервера:8080/config/web/printer/
2. Кликните на ID нужного устройства.

Убедитесь, что заполнены следующие поля (заполняются автоматически при импорте МФУ в ПринтМенеджер):

- Идентификатор в CUPS
- Название
- Хост
- Сервер печати

Обязательно должны быть установлены:

- **Логин МФУ** — admin
- **Пароль МФУ** — пароль панели управления МФУ (по умолчанию: admin).

Сами логин и пароль задаются в Личном Кабинете: "Управление" → "Устройства", выберите МФУ, перейдите на вкладку "Настройки"

????????? ? ?????????? ??????????????
?? ???????????

Установить приложение можно через Личный кабинет: "Управление" → "Устройства", выберите МФУ, нажмите "Приложение не установлено" → "Установить приложение".

Также можно установить через панель администратора Мониторинга: "Принтеры" → "Настройки Принтеров" — на странице редактирования принтера нажмите "Установить приложение".

После установки настройте отображение иконок "Печать", "Копирование" и "Сканирование":

1. Перейдите в веб-интерфейс МФУ, авторизуйтесь как администратор.
2. Перейдите в "Системные Установки" → "Настройки Начального Экрана".
3. В разделе "Установки Состояния" опуститесь до таблицы "Кнопка Home (Основной экран)".
4. Выберите пункты 1, 2, 3 таблицы и добавьте в каждый из раздела "Sharp OSA" приложения "Печать", "Копирование" и "Сканирование" соответственно.
5. В таблице на странице "Установки Состояния" должны быть заняты три первых пункта. Нажмите "Передать".

После установки или удаления приложения МФУ может уйти в перезагрузку.

????????? ??? ??? ???????????????

Следующие шаги нужны только при использовании картридеров. Настройки выполняются только локально с экрана МФУ (веб-интерфейс не подойдёт).

1. Авторизуйтесь под своей учётной записью.
2. Перейдите на главный экран кнопкой с изображением дома.
3. Перейдите в "Установки".
4. Нажмите вкладку "Пользовательское управление".
5. Прокрутите список разделов в самый низ. Найдите "Регистрация устройства чтения карт".

6. Убедитесь, что считыватель **не подключён** к МФУ. Нажмите "Чтение".
7. Подключите считыватель через USB-разъём (рядом с экраном управления) и нажмите "Ок".
8. Идентификаторы считывателя карты должны появиться на экране. Нажмите "Передать".
9. Прокрутите к началу вкладки и выберите "Установки по умолчанию".
10. Найдите настройку "Используйте IC карту для Аутентификации" и поставьте галочку. Нажмите "Передать" внизу страницы.
11. Перезагрузите МФУ: на главном экране веб-интерфейса прокрутите вниз и нажмите "Перезагрузить MFP".

Подождите несколько минут и проверьте работу карты.

???????????????????? ???? ?

?????? 500

Иногда при переходе на определённые вкладки в веб-интерфейсе МФУ появляется ошибка 500. Проблема решается перезагрузкой устройства и очисткой кэша браузера.
