

?????????? ??????????

?????????

Локации определяют, какие IP-адреса сканируются для обнаружения устройств и позволяют разделить устройства по офисам, этажам или сегментам сети. Чтобы включить новые подсети, исключить лишние адреса или добавить точечный IP для обнаружения конкретного принтера, измените настройки существующей локации или создайте новую на странице Личного кабинета **Управление → Устройства → Локации**.

[Screenshot_1.png](#)

????????? ??? ?????????????????? ?????????

1. Откройте **Управление → Устройства → Локации**.
2. Откройте окно редактирования нужной локации или нажмите **«Добавить локацию»**:
 - Укажите название локации.
 - Выберите родительскую локацию, чтобы корректно разместить новую локацию в иерархии.
3. Отредактируйте IP-адреса для сканирования, используя любой из форматов (их можно сочетать через запятую, без пробелов):
 - Подсеть:
 - Диапазон:
 - Список IP:
 - Смешанный пример:
4. При необходимости добавьте исключения (подсети/IP, которые не нужно опрашивать).

[Screenshot_2.png](#)

5. Нажмите Сохранить.

????????? ??????????

Для удаления локации нажмите на иконку «Корзины» в строке локации.

[Screenshot_3.png](#)

???????????? ???? ????? ? ???????

В таблице локаций доступна колонка «Статус» с переключателем напротив каждой локации. Переключатель включает или отключает сетевое сканирование и опрос устройств в выбранной локации.

Та же настройка доступна внутри карточки локации как опция «Сканировать локацию». Оба элемента эквивалентны и синхронизированы: изменение в одном месте автоматически отражается в другом.

???????????? ? ?????????????

- Изменения вступят в силу после следующего сканирования устройств. По умолчанию сканирование проходит с интервалом раз в 30 минут. Важно учесть, что указанный интервал отсчитывается от момента завершения предыдущего сканирования.
- Если IP-адрес указан в исключениях в одной локации, он не будет опрашиваться до тех пор, пока в явном виде не будет указан в другой локации.
- Для успешного обнаружения устройств проверьте доступность по сети и работу SNMP на целевых адресах.