

??? ?????????? ?????????? ?? SNMP v3

??????

Настроить опрос устройств по SNMP v3 — для всей локации или для конкретного устройства.

????????

- На МФУ включена приватность SNMPv3 (Security Level: auth-password/priv-password).
Пароли идентификации и шифрования должны быть одинаковыми.
- Есть доступ к настройкам локации и/или параметрам устройства.

????

??? ?????????????? ?????????????

1. Откройте **Управление** → **Устройства** → вкладка «Все».
2. Раскройте нужное устройство, нажав иконку «Развернуть».
3. Перейдите на вкладку «**Настройки**» → раздел «**Настройки SNMP v3**».
4. Заполните поля: **Имя пользователя**, **Пароль аутентификации**, **Пароль шифрования**.
5. Нажмите «**Сохранить**».

??? ????? ?????????????? ?????????

1. Перейдите в **панель администратора Мониторинга**.
2. Откройте раздел «**Параметры сканирования сети**».
3. Нажмите «**Добавить параметры сканирования сети**».
4. Заполните поля «**Логин SNMP v3**» и «**Пароль SNMP v3**».
5. Если на МФУ задано Контекстное имя — укажите его в поле «**Контекстное имя**».
Для нескольких разных значений перечислите через запятую.
6. Сохраните настройки.

??????????

Все принтеры в локации будут опрашиваться только по SNMP v3. Если логин и пароль внесены корректно, данные начнут поступать после следующего цикла опроса.

?????????? ???? ?????

- Управление устройствами
 - Настройки подключения к устройству
 - Управление локациями
-